



SANTOS BRASIL

Cenário de Emergência

Incêndio e/ou Explosão

Ocorrência Médio e Grande Porte

Cenário

Incêndio em materiais combustíveis com possibilidade de explosão, não controlado com recursos de emergência disponíveis no local (extintor).

Abrangência

Áreas edificadas
Subestações elétricas
Pátio de armazenamento
Máquinas
Equipamentos
Veículos
Scanner
Gate

EPI

Quant.	Descrição	Local
	Não se aplica	

Material / Equipamento

Quant.	Descrição	Local
10	Extintor portátil compatível	Áreas edificadas, perímetro do terminal (muros), equipamentos e veículos.
2	Rolo de fita zebra	Sala administrativa
10	Cones de sinalização	Pátio de armazenamento

Ação Imediata

Descrição	Responsável
1 - Acionar a Portaria através de rádio HT:	Pessoa que visualizou a ocorrência
2 - Dirigir-se ao Ponto de Encontro	Equipe de Emergência
3 - Avaliar o cenário, verificar as informações de segurança	Líder da Equipe de Emergência
4 - Delimitar zonas de risco da ocorrência (quente, morna e fria)	Líder da Equipe de Emergência
5 - Resgatar possíveis vítimas do local	Equipe de Primeiros Socorros
6 - Cessar o fornecimento de energia elétrica.	Manutenção e Infraestrutura
7 - Combater, o mais rapidamente possível, com os equipamentos disponíveis (extintores), o foco de incêndio, procurando contê-lo, eliminá-lo ou minimizar as suas consequências	Equipe de Combate/Vazamento
8 - Auxiliar no abandono das áreas atingidas e outras consideradas em situação de risco	Equipe de Evacuação

9 - Realizar proteção através de resfriamento com água da área e/ou equipamento(s) que estejam sendo afetados pelos efeitos do calor/radiação	Equipe de Combate/Vazamento
10 - Caso necessário, acionar o Corpo de Bombeiros para auxiliar na ocorrência	Portaria
11 - Avaliar a necessidade de solicitar apoio externo à Equipe de Comunicações (Portaria).	Líder da Equipe de Emergência / Brigadistas
12 - Monitoramento constante da zona crítica, orientando os envolvidos de forma a prevenir a presença de fontes de ignição e riscos de intoxicação	Líder da Equipe de Emergência

Ação Complementar	
Paralisar a atividade do local sinistrado ou, se necessário, paralisar as operações do terminal.	Operações
Acionar Fluxo de Comunicação para Emergência	Líder da Equipe de Emergência
Mensurar e substituir os materiais utilizados para o atendimento a emergência	Líder da Equipe de Emergência / Brigadistas
Elaborar o relatório em casos de ocorrência de médio e grande porte, através do formulário ST 001	SSMA
Preservar a cena da ocorrência	Segurança Patrimonial / Brigadistas / SSMA
Avaliar necessidade de comunicar as partes interessadas: Polícia Militar, CETESB, IBAMA, Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros	SSMA
Comunicar as partes interessadas: Polícia Militar, CETESB, IBAMA, Secretaria de Meio Ambiente, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros	Portaria
Elaborar relatório de comunicação da ocorrência ST 003	Portaria
Elaborar relatório de análise e investigação da ocorrência	Responsável pela área da ocorrência
Realizar reunião com equipe de emergência (participantes do atendimento à emergência)	SSMA
Ação de Retorno da Atividade	
Descrição	Responsável
1 - Realizar o rescaldo da área atingida	Brigadistas
2 - Avaliar o local da ocorrência para levantamento de evidências e liberação do local, consulta órgãos competentes	SSMA / Segurança Patrimonial / Responsável pela área da ocorrência
3 - Recolher os equipamentos utilizados na emergência	Brigadistas / SSMA / Segurança Patrimonial
4 - Realizar a limpeza e organização do local	Brigadistas
4 - Restabelecer o fornecimento de energia elétrica e água potável	Manutenção e Infraestrutura
5 - Realizar uma inspeção de segurança no local	Coordenador da Equipe de Emergência / Responsável pela área da ocorrência